

Реле Пороговое РП-2к

**Техническое описание и
руководство по эксплуатации**

Техническое описание и схема подключения прибора Реле Пороговое РП-2к.

Прибор предназначен для включения/выключения нагрузки постоянного или переменного тока в зависимости от уровня входного напряжения.

Электрические характеристики:

Количество каналов управления	2
Выход:	
Максимальное коммутируемое напряжение:	
- переменное, 50Гц, В	27
- постоянное, В	38
Максимальный коммутируемый ток, мА	200
Перепад напряжения на выходе, В, не более	2,4
Входы:	
Порог включения 1, В, $\pm 0,2$	2,6
Порог выключения 1, В, $\pm 0,2$	2,3
Порог включения 2, В, $\pm 0,3$	7,3
Порог выключения 2, В, $\pm 0,3$	6,7
Входной ток, мА, не более	3
Прочее:	
Гальваническая развязка вход/выход	да
Способ крепления корпуса	на DIN-рейку
Габариты, мм	90x17x65

Схема подключения прибора.

